

Manual System

manual system 6 cod. 644/1

manual system plus 12 cod. 641/P

manual system plus 24 cod. 643/P

Protocollo di comunicazione:

dmx 512 standard su presa XLR5

uscita analogica 0/+10V DC su presa locking-din 8 poli (manual 6)

Canali dmx generati

6 (manual 6)

72 (manual 12 e 24), patch dei canali

Canali controllabili individualmente

6 (manual 6)

12+3 (manual 12)

24+3 (manual 24)

Crossfade

Programmabile, incrociato tra master A e B (manual 12 e 24)

Generatore di effetti

4 effetti sequenziali a 4 canali (zona singola)

8 effetti sequenziali a 6 canali(zona singola)

12 effetti sequenziali multizona

avanzamento degli effetti a ritmo di musica o a velocità programmata

Programmi registrabili

1 da 60 step max con livelli ON/OFF (manual 12 e 24)

Ingresso audio

auto-regolante da 100mV a 10V RMS su 2 pin RCA

Alimentazione

100-240 V, 50-60Hz, 0,5 A @ 230V

Size

manual system 6: L x W x H: 234 x 76 x 189 mm (9 x 3 x 7 in)

manual system plus 12: L x W x H: 498 x 76 x 309 mm (19,4 x 3 x 12 in)

manual system plus 24: L x W x H: 780 x 76 x 309 mm (30 x 3 x 12 in)

Peso

manual system 6: 2,2 Kg, 4,85 Lbs

manual system plus 12: 7,3 Kg, 16,09 Lbs

manual system plus 24: 11 Kg, 24,25 Lbs